Si vous un utilisateur MAC :

Ouvrez System Preferences puis Print& Fax Cliquez sur le bouton + en bas à gauche de la liste Choisissez le Protocol ->Line Printer Daemon - LPD Saisissez l'adresse ->lpnp181.in2p3.fr Saisissez le nom de la queue -><u>Sélectionnez dans le tableau</u>

Saisissez le nom de la quede -><u>Selectionnez dans le tableau</u>

Complétez le reste avec vos propres informations, puis validez.

## Ou



Vous ouvrez la page web http://localhost:631/printers/

	🔕 n 📿 Google
printing_wiEADME Wiki] Apple Yahoo! Google Maps YouTube Wik	ipédia Informations (190) ▼ Divers ▼
Accueil Administration Classes Documen	tation/Aide Tâches Imprimantes
Imprimantes	Serveur
Ajouter une imprimante Administrer les imprimantes	Éditer le fichier de configuration Liste des accès Liste des erreurs Liste des pages
Classes	Paramètres de base du serveur :
Ajouter une classe Administrer les classes	<ul> <li>Afficher les imprimantes partagées par d'autres systèmes</li> <li>Partager les imprimantes publiques connectées à ce système</li> <li>Allow printing from the Internet</li> </ul>

Ensuite vous cliquez sur l'option Administration ensuite sur l'option Éditer le fichier de configuration.



Vous remarquez sur la ligne # Show shared printers on the local network.

Vous ajoutez les lignes suivantes : BrowseProtocolscups BrowseLocalProtocolscups BrowseRemoteProtocolscups Browsing On BrowseOrderallow,deny BrowseAllow all BrowsePoll lpnp181.in2p3.fr:631

Ensuite vous cliquez sur Enregistrer les modifications.



## Ouvrez System Preferences puis Print& Fax

		Q
ar défaut Fax IP	Windows Bluetooth AppleTalk Plus d'imprimantes	Rechercher
Protocole :	Line Printer Daemon - LPD	\$
Adresse :		
	Saisissez un nom d'hôte ou une adresse IP.	
File d'attente :		-
	Ne pas remplir la file d'attente par défaut.	
Nom :	Aucune sélection	
Emplacement :	Aucune sélection	
Imprimer via :		÷ ]

Cliquez sur le bouton + en bas à gauche de la liste Choisissez icône Par défaut et vous cliquez.

défaut Fax IP	Windows Bluetoo		Plus d'imprimantes	Rechercher
ucraut rax n	mildons blactoo	at Appletait	rius o imprimances	Recircitent
Nom de l'imprimante			Type	
COUP_NB_A4_23			AppleTalk	6
DesignJet 800PS (C7780C) [F01E0C]			Bonjour	
HP LaserJet 4100 Series			AppleTalk	4
HP LaserJet 5200			AppleTalk	
HP LaserJet 5200 [8754]	2A]		Bonjour	
imp14A4test		AppleTalk		
imp18coultest		AppleTalk	1	
impadminNB2		AppleTalk	L.	
L DNIIO A			Popiour	
Nom :	Aucune sélectio	on		
Emplacement :	Aucune sélectio	on		
Incompany and the second second				A )

Vous choisissez une imprimante et vous ajoutez

défaut Fax IP	Windows Bluetooth	AppleTalk Plu	s d'imprimantes	Recherche
Nom de l'imprimante			A Type	
COUP_NB_A4_23			AppleTalk	
DesignJet 800PS (C7780C) [F01E0C]			Bonjour	
HP LaserJet 4100 Series			AppleTalk	
HP LaserJet 5200			AppleTalk	
HP LaserJet 5200 [8754	2A]		Bonjour	
imp14A4test			AppleTalk	
mp18coultest			AppleTalk	
mpadminNB2			AppleTalk	1
BNUGA			Popiour	
Nom :	COUP_NB_A4_23			
Emplacement :	Zone locale			
Imprimer via :	Imprimante PostS	cript génériq	ue	\$

## Voici le résultat

lm	primantes et fax
■ Tout afficher	
Imprimantes COUP_NB_A4_23 B Inactif, Par défaut	COUP_NB_A4_23
Emplac	ement : Zone locale Type : Imprimante PostScript générique État : Inactif, Par défaut
	Options et fournitures Ouvrir la liste d'attente d'impression
+ -	t : Dorniàro imprimanto utilicáo
Format de papier par défau	t : A4